

## ATS-16T

Bestellnummer: 244690

Bruttopreis (EVP): CHF **205.00**

### 16-Kanal-PLL-Sender

Professionelles 16-Kanal-Mono-PLL-Audio-Übertragungssystem, 863-865 MHz

- Als "Tour-Guide-System" und für alle anderen Anwendungen geeignet, bei denen eine bestimmte Ton- oder Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden soll
- Funkübertragungen von Audiosignalen mit einem Sender und einem Empfänger sind ebenso möglich
- Aufgrund der geringen Frequenzabstände in diesem freien Frequenzbereich wird ein gleichzeitiger Betrieb mit nicht mehr als zwei Sendern empfohlen (bei optimalen Bedingungen maximal 8 Sender)
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU



16-Kanal-PLL-Sender  
für Mikrofonbetrieb und Line-Audiosignale

- Integriertes Mikrofon
- Zusätzliches Elektret-Krawattenmikrofon wird mitgeliefert
- Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Mono-Klinkenbuchse
- Akku-Zustandsanzeige, Anzeige für Trägersignal
- Lautstärke-Pegelregler, Gürtelclip
- Sendeleistung  $\leq 10$  mW (EIRP), Reichweite ca. 110 m
- Stromversorgung über 2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku (nicht mitgeliefert) od. Kleinspannungsbuchse (5 V)
- Anschlusskabel 801TG mit 3,5-mm-Klinkenstecker für bestimmte JTS-Kopfbügelmikrofone optional erhältlich
- Abmessungen 66 x 111 x 35 mm
- Gewicht 81 g

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

#### Empfohlenes Zubehör

LR-6	Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk
ATS-16PS	PWM-Schnell-Ladestation
ATS-16R	PWM-Schnell-Ladestation
ATS-36C	Ladekoffer
NIMH-2800/4	NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck
801TG	Anschlusskabel, 3,5mm Klinkenstecker, JTS zu IMG

## ATS-16T

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754191134
<b>Nettogewicht</b>	0,14 kg
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Art</b>	16-Kanal-Mono-PLL-Audio-Sender
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	863-865 MHz
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	-
<b>Kanäle</b>	1
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Dynamik</b>	-
<b>Latenz</b>	-
<b>HF-Rauschabstand</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gesamtgewicht</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Senderdaten</b>	
<b>Sendeleistung</b>	≤ 10 mW
<b>Reichweite</b>	110 m
<b>Stromversorgung Sender</b>	2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku, Kleinspannungsbuchse (5 V)
<b>Breite Sender</b>	66 mm
<b>Höhe Sender</b>	111 mm
<b>Tiefe Sender</b>	35 mm
<b>Gewicht Sender</b>	81 g
<b>Anschlüsse Sender</b>	3,5-mm-Mono-Klinke (Mikrofon), 3,5-mm-Mono-Klinke (Line In)
<b>Empfängerdaten</b>	-
<b>Audiosignal Empfänger</b>	-
<b>Stromversorgung Empfänger</b>	-
<b>Breite Empfänger</b>	-
<b>Höhe Empfänger</b>	-
<b>Tiefe Empfänger</b>	-
<b>Gewicht Empfänger</b>	-
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	-

### Artikel Informationen

Neu	
<b>Bruttogewicht</b>	0.265 kg
<b>VRG/VEG</b>	VRG-0.4