

MPA-102

Bestellnummer: 320650

Bruttopreis (EVP): CHF **135.00**

1-Kanal-Low-Noise-Mikrofonvorverstärker

1-Kanal-Low-Noise-Mikrofonvorverstärker
für Netz- oder Batteriebetrieb

- 1 Mikrofoneingang, XLR, sym.
- Verstärkung 11-stufig 20-70 dB
- LED grün/rot für Betrieb/Peak
- Phantomspeisung +24 V zuschaltbar
- Mikrofon-Phasenlage umschaltbar
- Low-Cut 100 Hz, High-Cut 12 kHz, 12 dB/Okt., schaltbar
- 1 Vorverstärker-Ausgang
- 1 Stereo-Line-Eingang
- 1 Stereo-Line-Ausgang
- Pegelregler und Panoramaregler zum Abmischen des Mikrofonsignals auf den Stereo-Line-Kanal



Tools4music 02/2011
„Ein hochwertiger Vorverstärker.“

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

LR-61 Alkaline Batterie 25x46x16mm/45g, 9V Block

MPA-102

Technische Daten:

EAN-Code	4007754164114
Nettogewicht	0,978 kg
Art	Mikrofonvorverstärker
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	-
Eingangsempfindlichkeit	0,3-150 mVschaltbar
Eingangsimpedanz	2,2 kΩ (Mic) 10 kΩ (Line)
Ausgangssignal	1-12 V (Line, sym.) 1-6 V (Line, stereo)
Ausgangsimpedanz	100 Ω
Verstärkung	20-70 dB (Mic) 0 dB (Line)
Phantomspeisung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	100 Hz/-3 dB, 12 dB/Okt. (Low-Cut) kHz/-3 dB, 12 dB/Okt. (High-Cut)
Hochpassfilter	-
Low Cut	100 Hz
Übertragungsverhältnis	-
Störabstand	> 66 dB, unbewertet (Mic) 80 dB, unbewertet (Line)
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	< 0,01 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	über beiл. Steckernetzteil; alternativ 3 x 9-V-Block
Abmessungen	116 x 55 x 125 mm
Gewicht	978 g
Eingänge	1 x XLR (Mic) 1 x Cinch L/R (Line)
Ausgänge	1 x XLR (Preamp) 1 x Cinch L/R (Line)
Sonstiges	-

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.268 kg
VRG/VEG	VRG-2.5
Alternativ-Artikel	MPA-1002