

**PA-1200IRD**

Bestellnummer: 1000829

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
**Internetradio-DAB+-/FM-RDS-Tuner-Einschub mit BT und USB-Schnittstelle**

Internetradio-DAB+-/FM-RDS-Tuner-Einschub mit BT und USB-Schnittstelle  
für die ELA-Mischverstärker mit Einschubschacht

- LAN- oder WLAN-Verbindung, WPS möglich
- WLAN-Antenne abnehmbar
- Einrichtungsassistent für Netzwerk
- FM-Tuner mit RDS
- 30 Favoriten-Speicherplätze (Internetradio 10x, DAB+ 10x, FM 10x)
- App-Steuerung mit der UNDOK™-App
- BT-Verbindung
- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Medien-Streaming von im Netzwerk freigegebenen Dateien (UPnP-Server)
- Wiedergabe von MP3- und WAV-Dateien
- Anzeige des Dateinamens
- Einfache Ordnernavigation
- Alphanumerische LCD-Anzeige
- Automatische Einschaltung nach Stromausfall (Autostart)
- Speicherung der Einstellungen und Betriebsmodi
- Schlummerfunktion einstellbar
- Weckfunktion



Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise  
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).  
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.  
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

**Empfohlenes Zubehör**

MMB-PG1	
PA-1200EX	2fach-Modulerweiterung
PA-1120	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 120 W
PA-1240	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W
PA-5240	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W
PA-5480	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 480 W
PA-6240	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x240W
PA-6480	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x480W
PA-6600	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x600W
PA-1200	ELA-Mischverstärker, 100V, 120W, 4 Zonen
PA-6010Z	10 Zonen, ELA, Mono Verstärker, 600 Watt
PA-6020Z	20 Zonen, ELA, Mono Verstärker, 600 Watt

## PA-1200IRD

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754418002
<b>Nettogewicht</b>	0,46 kg
<b>WLAN</b>	1
<b>App-Support</b>	1
<b>Art</b>	Internetradio, FM-RDS- und DAB+-Tuner, BT, USB-Spieler
<b>Medien</b>	Streaming, FM, DAB+, MP3, WAV, LAN/WLAN, BT, USB
<b>Frequenzbereich</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Kanal trennung</b>	-
<b>Dynamikumfang</b>	-
<b>Störabstand</b>	-
<b>Ausgang, analog</b>	-
<b>Ausgang, digital, U<sub>ss</sub></b>	-
<b>Stromversorgung</b>	DC 17 V/500 mA
<b>Netzspannung</b>	DC 17 V
<b>Netzfrequenz</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	195 x 40 x 135 mm
<b>Abmessungen, Laufwerk</b>	-
<b>Abmessungen, Bedienteil</b>	-
<b>Gewicht</b>	360 g
<b>Anschlüsse</b>	1 x RJ45 (LAN)1 x IEC/Koax-Stecker für FM/DAB+-Antenne 1 x SMA-Buchse für WLAN-Antenne
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,22 x 0,175 x 0,06 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,565 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0,565 kg
VRG/VEG	VRG-2.5