# SLA-35

Bruttopreis (EVP): CHF **75.00**

Bestellnummer: 214010

## Stereo-Pegel- und -Impedanzwandler

Stereo-Pegel- und -Impedanzwandler
Beim Anschluss von Smartphones, Handys, Tablet-PCs und MP3-Playern an Verstärker oder Mischpulte kann es zu Lautstärkeverzerrungen oder -Einbußen kommen. Durch die richtige Einstellung der Impedanz und Verstärkung sorgt der SLA-35 für einen besseren Klang.

- Regelbare Abschwächung bis auf 1/10 (-20 dB) oder Verstärkung bis zum 10-Fachen (+20 dB)
- Impedanzumschaltung Hi/Lo
- Cinch- und 3,5-mm-Stereo-Klinken-Ein- und Ausgänge
- Metallgehäuse
- Lieferung inklusive Steckernetzteil

Tools4music 04/2013
„Ein feines Gerät zur Ergänzung des Tool-Koffers. Ausgestatten mit den benötigten Anschlüssen sowie der Lautstärkeregelung mit gut dimensionierter Verstärkung ist der MONACOR SLA-35 ein idealer Helfer zur Pegelanpassung. Die Verarbeitung ist solide und Service-freundlich. Dank seines hervorragenden Störspannungsabstands und des weiten Frequenzbereiches eignet sich der SLA-35 neben der eigentlich zugedachten Aufgabe als einfacher Pegelsteller und Impedanzwandler auch für puristisches High-End ´Edel-Hi-Fi´."

Tastenwelt 04/2013
„Mit dem SLA-35 sind auch Smartphones als Audioquelle am Mischpult willkommen, denn der Pegel-/Impedanzwandler sorgt für optimale Signale. Das Ergebnis sind absolut saubere Signale, die Clipping auf der einen und Rauschen auf der anderen Seite ausschließen. Erstklassig verarbeitet!"

EVENT Rookie 03/2013
„Ein prima Helfer für die Generation Smartphone - Die Funktionsweise ist genial einfach und einfach genial - über den Drehregler auf der Frontplatte kann das Eingangssignal um maximal zwanzig dB bedämpft oder verstärkt werden und so wird entweder ein übersteuern des folgenden Mischpultes und damit Clipping verhindert - oder das Untersteuern, verbunden mit hörbarem Rauschen."

| Empfohlenes Zubehör | |
|---|---|
| PROMJRCA2 | 3.5MM - 2 X RCA M-M 2m |
| PRORCARCA2 | 2 X RCA - 2 X RCA M-M 2 M |
| ACA-1635 | Audio-Adapterkabel 1.2m |
| ACA-1735 | Audio-Adapterkabel 2m |
| ACS-235 | Audio-Verbindungskabel stereo, 2m |
| NRA-070-0080-020 | Cinchkabel 2m, symmetrisch (RCC2CC) |
| NRA-070-0150-020 | Insertkabel 2m mit Mini-Plug 3,5mm (RCIN2MPC) |

# SLA-35

| Technische Daten: | |
|---|---|
| **Art** | Wandler |
| **Frequenzbereich** | 3-50000 Hz |
| **Regelbereich** | - |
| **Regelfrequenzen** | - |
| **Eingangssignal** | max. 7 V |
| **Eingangsempfindlicheit** | - |
| **Eingangsimpedanz** | 35 kΩ/8,1 kΩ (Schalter -5,6 dB) |
| **Ausgangssignal** | max. 4,5 V/1,6 kΩ |
| **Ausgangsimpedanz** | - |
| **Verstärkung** | 0,1-10 (±20 dB)stufenlos einstellbar, zusätzlich -5,6 dB schaltbar |
| **Phantomspeisung** | - |
| **Kompression** | - |
| **Gate Ratio** | - |
| **Trennfrequenz** | - |
| **Hochpassfilter** | - |
| **Low Cut** | - |
| **Übertragungsverhältnis** | - |
| **Störabstand** | > 83 dB |
| **Kanaltrennung** | > 68 dB |
| **Klirrfaktor** | < 0,03 % |
| **Zul. Einsatztemperatur** | 0-40 °C |
| **Stromversorgung** | über beil. Netzteil |
| **Abmessungen** | 88 x 37 x 103 mm |
| **Gewicht** | 450 g |
| **Eingänge** | 1 x Cinch L/R,1 x 3,5-mm-Klinke |
| **Ausgänge** | 1 x Cinch L/R,1 x 3,5-mm-Klinke |
| **Sonstiges** | - |

| Artikel Informationen | |
|---|---|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 0.652 kg |
| VRG/VEG | VRG-0.4 |