

## SLA-35

Bestellnummer: 214010

Bruttopreis (EVP): CHF **75.00**

### Vorverstärker/Abschwächer für Smartphone, Tablet

#### Stereo-Pegel- und -Impedanzwandler

Beim Anschluss von Smartphones, Handys, Tablet-PCs und MP3-Playern an Verstärker oder Mischpulte kann es zu Lautstärkeverzerrungen oder -Einbußen kommen. Durch die richtige Einstellung der Impedanz und Verstärkung sorgt der SLA-35 für einen besseren Klang.

- Regelbare Abschwächung bis auf 1/10 (-20 dB) oder Verstärkung bis zum 10-Fachen (+20 dB)
- Impedanzumschaltung Hi/Lo
- Cinch- und 3,5-mm-Stereo-Klinken-Ein- und Ausgänge
- Metallgehäuse
- Lieferung inklusive Steckernetzteil



#### Tools4music 04/2013

„Ein feines Gerät zur Ergänzung des Tool-Koffers. Ausgestattet mit den benötigten Anschlüssen sowie der Lautstärkeregelung mit gut dimensionierter Verstärkung ist der MONACOR SLA-35 ein idealer Helfer zur Pegelanpassung. Die Verarbeitung ist solide und Service-freundlich. Dank seines hervorragenden Störspannungsabstands und des weiten Frequenzbereiches eignet sich der SLA-35 neben der eigentlich zugeordneten Aufgabe als einfacher Pegelsteller und Impedanzwandler auch für puristisches High-End 'Edel-Hi-Fi'.“

#### Tastenwelt 04/2013

„Mit dem SLA-35 sind auch Smartphones als Audioquelle am Mischpult willkommen, denn der Pegel-/Impedanzwandler sorgt für optimale Signale. Das Ergebnis sind absolut saubere Signale, die Clipping auf der einen und Rauschen auf der anderen Seite ausschließen. Erstklassig verarbeitet!“

#### EVENT Rookie 03/2013

„Ein prima Helfer für die Generation Smartphone - Die Funktionsweise ist genial einfach und einfach genial - über den Drehregler auf der Frontplatte kann das Eingangssignal um maximal zwanzig dB bedämpft oder verstärkt werden und so wird entweder ein übersteuern des folgenden Mischpultes und damit Clipping verhindert - oder das Untersteuern, verbunden mit hörbarem Rauschen.“

#### Empfohlenes Zubehör

PROMJRCA2	3.5MM - 2 X RCA M-M 2m
PRORCARCA2	2 X RCA - 2 X RCA M-M 2 M
ACA-1635	Audio-Adapterkabel 1.2m
ACA-1735	Audiokabel 2m, 3.5 mm Klinke, auf 2x Cinch Stecker
ACS-235	Audio-Verbindungskabel stereo, 3.5 mm, 2m
NRA-070-0080-020	Cinchkabel 2m, symmetrisch (RCC2CC)
NRA-070-0150-020	Insertkabel 2m mit Mini-Plug 3,5mm (RCIN2MPC)

## SLA-35

### Technische Daten:

<b>Art</b>	Wandler
<b>Frequenzbereich</b>	3-50000 Hz
<b>Regelbereich</b>	-
<b>Regelfrequenzen</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	max. 7 V
<b>Eingangsempfindlichkeit</b>	-
<b>Eingangsimpedanz</b>	35 kΩ/8,1 kΩ (Schalter -5,6 dB)
<b>Ausgangssignal</b>	max. 4,5 V/1,6 kΩ
<b>Ausgangsimpedanz</b>	-
<b>Verstärkung</b>	0,1-10 (±20 dB) stufenlos einstellbar, zusätzlich -5,6 dB schaltbar
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Kompression</b>	-
<b>Gate Ratio</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Hochpassfilter</b>	-
<b>Low Cut</b>	-
<b>Übertragungsverhältnis</b>	-
<b>Stufenabstand</b>	> 83 dB
<b>Kanaltrennung</b>	> 68 dB
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,03 %
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	über beil. Netzteil
<b>Abmessungen</b>	88 x 37 x 103 mm
<b>Gewicht</b>	450 g
<b>Eingänge</b>	1 x Cinch L/R, 1 x 3,5-mm-Klinke
<b>Ausgänge</b>	1 x Cinch L/R, 1 x 3,5-mm-Klinke
<b>Sonstiges</b>	-

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.652 kg
VRG/VEG	VRG-0.4