

**ATS-20T**

Bestellnummer: 255650

 Bruttopreis (EVP): CHF **125.00**
**16-Kanal-Miniatur-Sender**

Digitales 16-Kanal-Sprachübertragungssystem, 863-865 MHz

- Als "Tour-Guide-System" und für alle anderen Anwendungen geeignet, bei denen eine bestimmte Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden soll
- Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung
- Hohe Reichweite
- Auf Sprachanwendungen optimierter Frequenzbereich
- Bis zu 4 unterschiedliche Kanäle können störungsfrei parallel betrieben werden
- Besonders kleine und leichte Sender und Empfänger
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU



16-Kanal-Miniatur-Sender  
für Mikrofonbetrieb und Audio-Line-Signale

- Elektret-Krawattenmikrofon wird mitgeliefert
- Mikrofon-/Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Klinkenbuchse mit automatischer Erkennung je nach Beschaltung (mono/stereo)
- LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
- Mute-Taster
- Halstragekordel
- Sendeleistung ≤10 mW (EIRP), Reichweite ca. 100 m
- Stromversorgung über integrierten Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
- Micro-USB-Ladeanschluss für ATS-12CB, ATS-35CB oder optionales USB-Ladegerät
- Anschlusskabel 801TG mit 3,5-mm-Klinkenstecker für bestimmte JTS-Kopfbügelmikrofone optional erhältlich
- Abmessungen 40 x 80 x 12 mm
- Gewicht 37 g

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

**Empfohlenes Zubehör**

ATS-12CB	Transporttasche integrierte Ladefunktion ATS-20..
ATS-20R	Empfänger Digital 16 Kanal 863-865MHz
801TG	Anschlusskabel, 3,5mm Klinkenstecker, JTS zu IMG

## ATS-20T

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754239676
<b>Nettогewicht</b>	0,054 kg
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Art</b>	Digitaler 16-Kanal-Miniatur-Sender
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	863-865 MHz
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	-
<b>Kanäle</b>	1
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Dynamik</b>	-
<b>Latenz</b>	-
<b>HF-Rauschabstand</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	> 15 h
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gesamtgewicht</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Senderdaten</b>	
<b>Sendeleistung</b>	≤ 10 mW
<b>Reichweite</b>	100 m
<b>Stromversorgung Sender</b>	integrierter Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
<b>Breite Sender</b>	40 mm
<b>Höhe Sender</b>	80 mm
<b>Tiefe Sender</b>	12 mm
<b>Gewicht Sender</b>	37 g
<b>Anschlüsse Sender</b>	3,5-mm-Klinke (Mikrofon/Line In), Micro-USB-Ladeanschluss
<b>Empfängerdaten</b>	
<b>Audiosignal Empfänger</b>	-
<b>Stromversorgung Empfänger</b>	-
<b>Breite Empfänger</b>	-
<b>Höhe Empfänger</b>	-
<b>Tiefe Empfänger</b>	-
<b>Gewicht Empfänger</b>	-
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	-

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.085 kg
VRG/VEG	VRG-0.5