

BLOCK4

Bestellnummer: 1001176

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

4-Kanal-Dante®-Audio-Switch

Dante® ist ein Netzwerkprotokoll, das auf der dreischichtigen IP-Technologie basiert und eine Lösung mit geringer Latenz, hoher Präzision und niedrigen Kosten für Punkt-zu-Punkt-Audioverbindungen bietet. Die Dante®-Technologie kann für die Übertragung von hochpräzisen Taktsignalen und Audiosignalen eingesetzt werden und ermöglicht ein komplexes Routing im Ethernet, um einen perfekten Klangeffekt zu gewährleisten, das Problem der komplizierten Verkabelung der traditionellen Audioübertragung zu lösen und die Kosten zu senken. Angepasst an ein bestehendes Netzwerk, ist keine spezielle Konfiguration erforderlich.

4-Kanal-Dante®-Audio-Switch

- 4 Audio-Eingänge und 4 Audio-Ausgänge
- Audio-Eingänge umschaltbar Line/Mic (0/+15/+25 dB)
- 48-V-Phantomspeisung
- Direkter Anschluss an das Netzwerk über Ethernet-Kabel (RJ45)
- Stromversorgung über Netzwerk-PoE: PoE IEEE802.3af-Standard
- Einfache Bedienung, einfache mechanische Einstellungsschalter, übersichtliche Betriebsanzeige über LEDs

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Herstellerinformation
 Relacart Electronics Co., Ltd.
 1408 Room, B Building
 Fengxing Plaza
 No. 242, Tianhe Road
 Tianhe District
 Guangzhou, Guangdong
 China
 info@relacart.com

Importeur
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
 Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
 Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



 **Dante**



BLOCK4

Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
MCA-100P/XP	Audiokabel, 1m, XLR-Stecker auf offenes Kabel
WAP-204RS	I-net Radio, FM-RDS- und DAB+, MP3, USB, BT, RS232
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
WALL-05DTM/WS	2-Wege-Lautsprecherbox, Dante, aktiv, PoE
IT-400DTM	DANTE Musik-Horn, Wetterfest, IP66, 2-Wege Technik
EDL-80DT	DANTE Musik-Horn, Wetterfest, IP66, 2-Wege Technik
ETS-630DT	Dante-ELA-Tonsäule 6LS 30W 120-18000Hz
RDA10	Aktiver Dante-ELA-Deckeneinbaulautsprecher
RDA20	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher
PA-900DT	ELA-Verstärker, Dante, 1x120W, I¼fterlos
AKB-160DT	Verstärkermodul, 100V, Dante 1x40W
MIXX12-D	Audio-Digital-Mischpult mit Dante®-Interface
WDC-903M	Drahtlose Konferenzzentrale, 522-554 MHz, Dante
UR-2Q	4-Kanal Funkempfänger, Dante
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE, Hyperniere
PA-4125DX	4 CH, Class D inkl. DSP, ELA Verstärker, 4x 125W

Technische Daten:

EAN-Code	4007754426038
Nettogewicht	0,51 kg
Dante®	1
Art	4-Kanal-Dante®-Audio-Switch
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	-
Eingangsempfindlichkeit	-
Eingangsimpedanz	2,2 kΩ
Ausgangssignal	≤ 7,75 V
Ausgangsimpedanz	600 Ω
Verstärkung	-
Phantomspeisung	48 V
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	-
Störschutz	108 dB
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Stromversorgung	PoE, IEEE802.3af (5 W)
Abmessungen	168 x 44 x 83 mm
Gewicht	510 g
Eingänge	4 x Schraub-/Klemmterminal
Ausgänge	4 x Schraub-/Klemmterminal
Sonstiges	1 x RJ45

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.670 kg
VRG/VEG	VRG-2.5