

MIXX12-D Bruttopreis (EVP): auf Anfrage

Bestellnummer: 1001177

Audio-Digital-Mischpult mit Dante®-Interface

Audio-Digital-Mischpult mit Dante®-Interface

- 12 analoge Eingänge, 6 analoge Ausgänge (2 x Main, 4 x Aux)
- 4 Dante®-Eingänge, 4 Dante®-Ausgänge Steuerbar über alle gängigen iOS sowie Windows ab Version 8 (nicht im Lieferumfang
- Mit Dante®-Upgrade-Karte für die Einbindung in jedes vorhandene Dante®-Netzwerk
- Modernste Steuerungstechnik per App möglich
- Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- Einfache und intuitive Handhabung
- Programm- oder Snapshot-Aufruf, Sicherheitssperrfunktion
- Unterstützt Multi-Plattform-Steuerung für bis zu 10 Geräte gleichzeitig
- Regelbarer Kopfhörerausgang

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizensiert von der Audinate Pty Ltd.

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Herstellerinformation Relacart Electronics Co., Ltd. 1408 Room, B Building Fengxing Plaza No. 242, Tianhe Road Tianhe District Guangzhou, Guangdong China info@relacart.com

Importeur MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 -40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.















MIXX12-D

Empfohlenes Zubehör		
TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+	
WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232	
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung	
PA-900	ELA-VerstÃ×rker 1x120W Iüfterlos	
MCA-158	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Male	
MCA-158J	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Female	
MECR-100/SW	Line- und Mikrofon-VerlÃ×ngerungskabel, 1m	
MCA-15/1	Audio Adapterkabel 15cm, XLR F auf 6.3mm m mono	
WALL-05DTM/WS	2-Wege-Lautsprecherbox, Dante, aktiv, PoE	
IT-400DTM	DANTE Musik-Horn, Wetterfest, IP66 , 2-Wege Technik	
EDL-80DT	DANTE Musik-Horn, Wetterfest,IP66 , 2-Wege Technik	
ETS-630DT	Dante-ELA-TonsÃ×ule 6LS 30W 120-18000Hz	
RDA10	Aktiver Dante-ELA-Deckeneinbaulautsprecher	
RDA20	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher	
PA-900DT	ELA-VerstÃ×rker, Dante, 1x120W, Iüfterlos	
AKB-160DT	VerstÃ×rkermodul, 100V, Dante 1x40W	
WDC-903M	Drahtlose Konferenzzentrale, 522-554 MHz, Dante	
UR-2Q	4-Kanal FunkempfÃ×nger, Dante	
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE, Hyperniere	
EAM-17DT	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul	
PA-4125DX	4 CH, Class D inkl. DSP, ELA VerstÃ×rker, 4x 125W	



MIXX12-D

Technische Daten:	Audio-Codecs
PAN-Code	4007754426533
LAN Nettogewicht	4,12 kg
Software, App	1
Abtastrate Dante	48 kHz
Auflösung App-Support	24 Bit
Eingangskanäle	-
Artikel Informationen	-
	<u>-</u>
Apzahl Stereo	
Anzahle Kanäle	4.760 kg
Angahl Eingänge	₩RG-2
Mic-Eingang	3,3 kΩ, sym. (XLR)
Line-Eingang	30 kΩ (6,3-mm-Klinke)
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	<u>-</u>
Effekt Return	-
Master-Ausgang	600 Ω, sym. (XLR)
Record-Ausgang	-
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	
Tape (Rec)	
Kopfhörer	ja
Schwanenhalslampe	
Wi-Fi	
USB	<u> </u>
	-
Bluetooth	- 20 20000 H -
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,005 %
Störabstand	93 dB(A)
Übersprechdämfung	< 120 dB
Klangregelung Tiefen	DSP (4-Band-EQ)
Klangregelung Mitten	DSP (4-Band-EQ)
Klangregelung Höhen	DSP (4-Band-EQ)
Equalizer	DSP (31-Band-EQ)
Talkover	-
Phantomspeisung	+48 V
Crossfader	-
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	~ 110-240 V/50-60 Hz/60 W
Netzspannung	~ 110-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	60 W
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Abmessungen	448 x 132 x 191 mm
Breite	448 mm
Höhe	
	132 mm
Tiefe	191 mm
Höheneinheiten HE	4.42 los
Gewicht	4,12 kg
	0 52 0 17 0 22
	0,53 x 0,17 x 0,23 m
Verpackungsmaße (B x H x L) Bruttogewicht	4,76 kg