

**MKA-50SET/SW**

Bestellnummer: 132350

Bruttopreis (EVP): CHF **299.00**
**Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 20 W**

Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 20 W

- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über Schraubklemmen
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker und Netzteil
- Magnetisch geschirmte Lautsprecher
- Auto-Stand-by-Funktion
- Lautstärkeregler und 2-fach-Klangregelung


**Herstellerinformation**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

**Sicherheits- und Warnhinweise**

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

**Empfohlenes Zubehör**

SLA-35	Vorverstärker/Abschwächer für Smartphone, Tablet
--------	--

NRA-070-0150-020	Vorverstärker/Abschwächer für Smartphone, Tablet
------------------	--

NRA-070-0080-020	Vorverstärker/Abschwächer für Smartphone, Tablet
------------------	--

## MKA-50SET/SW

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754241907
<b>Nettogewicht</b>	5,87 kg
<b>Aktiv</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv/passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	2 x 40 W
<b>Nennleistung</b>	2 x 20 W
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	60-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	420 mV/24 kΩ
<b>System</b>	2-Wege
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	13-cm-Tiefmitteltonlautsprecher (5")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	2,5-cm- Hochtöner (1")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	13 cm (5")
<b>Kennschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	102 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H120°/V100°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	120°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	100°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/110 VA
<b>Abmessungen</b>	180 x 250 x 160 mm
<b>Breite</b>	180 mm
<b>Höhe</b>	250 mm
<b>Tiefe</b>	160 mm
<b>Gewicht</b>	5,9 kg (Paar)
<b>Eingänge</b>	1 x Cinch L/R (nur Aktivbox)1 x 3,5-mm-KlinkeSchraubklemmen (beide Boxen)
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	Paar
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,21 x 0,27 x 0,435 m
<b>Bruttogewicht</b>	6,36 kg
<b>Nettogewicht</b>	5,87 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	6.360 kg
VRG/VEG	VRG-2.5