

**MMX-11USB**

Bestellnummer: 202840

Bruttopreis (EVP): CHF **89.00**
**2-Kanal-Audio-Miniatur-Mischpult**

2-Kanal-Audio-Miniatur-Mischpult  
mit 3 Eingängen und USB-Schnittstelle

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Voll duplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 1 Mono-Eingangskanal mit Gainregler, 2-fach-EQ und Panoramaregler, Peak-LED
- 1 Stereo-Eingangskanal mit Levelregler, 2-fach-EQ und Balanceregler
- Tape-Record/Play-Anschlüsse
- 1 x 3,5-mm-Klinken-Stereo-Ausgang (Master)
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +20-V-Phantomspeisung, permanent
- Clip-LED
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse


**Herstellerinformation**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## MMX-11USB

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754236644
<b>Nettogewicht</b>	0,48 kg
<b>Eingangskanäle</b>	-
<b>Anzahl Mic/Mono</b>	-
<b>Anzahl Stereo</b>	-
<b>Anzahl Kanäle</b>	2
<b>Anzahl Eingänge</b>	3
<b>Mic-Eingang</b>	0,5 mV, 1 x 3-Pol-XLR
<b>Line-Eingang</b>	150 mV (stereo), 1 x Cinch L/R 2 mV (mono), 6,3-mm-Klinke
<b>CD-Eingang</b>	-
<b>Phono-Eingang</b>	-
<b>Tape (Play)</b>	420 mV, 1 x Cinch L/R
<b>Aux-Eingang</b>	-
<b>Insert-Eingang</b>	-
<b>Effekt Return</b>	-
<b>Master-Ausgang</b>	max. 6 V, 1 x 3,5-mm-Klinke
<b>Record-Ausgang</b>	-
<b>Monitor-Ausgang</b>	-
<b>Booth-Ausgang</b>	max. 6 V, 1 x 3,5-mm-Klinke
<b>Aux-Ausgang</b>	-
<b>Insert-Ausgang</b>	-
<b>Effekt Send</b>	-
<b>Control-Room</b>	-
<b>Tape (Rec)</b>	1 x Cinch L/R
<b>Kopfhörer</b>	-
<b>Schwanenhalslampe</b>	-
<b>Wi-Fi</b>	-
<b>USB</b>	ja
<b>Bluetooth</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,05 %
<b>Störabstand</b>	81 dB, bewertet
<b>Übersprechdämfung</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	±15 dB/80 Hz
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregelung Höhen</b>	±15 dB/12 kHz
<b>Equalizer</b>	-
<b>Talkover</b>	-
<b>Phantomspeisung</b>	+20 V
<b>Crossfader</b>	-
<b>Mediaplayer</b>	-
<b>Verstärker</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	über USB-Schnittstelle oder bei. Netzgerät
<b>Netzspannung</b>	-
<b>Netzfrequenz</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	DC 5 V
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	DC 500 mA
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	102 x 45 x 140 mm
<b>Breite</b>	102 mm
<b>Höhe</b>	45 mm
<b>Tiefe</b>	140 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	-
<b>Gewicht</b>	430 g
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,14 x 0,07 x 0,18 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,615 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,48 kg

**MMX-11USB****Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht	0.615 kg
VRG/VEG	VRG-2.5