

MMX-30

Bestellnummer: 252540

Bruttopreis (EVP): CHF **109.00**

Kompakter 3-Kanal-Stereo-Line-Mischer

Kompakter 3-Kanal-Stereo-Line-Mischer

- 3 Stereo-Eingangskanäle mit jeweils einem Pegelregler
- 1 Stereosummen-Ausgang, regelbar
- Cinch-Anschlüsse für Eingangskanäle und Ausgang
- 2 Stereo Kopfhörerausgänge, gemeinsam regelbar
- Signal-/Peak-LEDs für Eingangskanäle und Peak-LED für den Ausgang



Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

MMX-30

Technische Daten:

| | |
|--|---------------------------------------|
| EAN-Code | 4007754214895 |
| Nettogewicht | 0,693 kg |
| Eingangskanäle | 3 |
| Anzahl Mic/Mono | - |
| Anzahl Stereo | 3 |
| Anzahl Kanäle | - |
| Anzahl Eingänge | - |
| Mic-Eingang | - |
| Line-Eingang | 40 mV, 3 x Cinch L/R |
| CD-Eingang | - |
| Phono-Eingang | - |
| Tape (Play) | - |
| Aux-Eingang | - |
| Insert-Eingang | - |
| Effekt Return | - |
| Master-Ausgang | 4 V, 1 x Cinch L/R |
| Record-Ausgang | - |
| Monitor-Ausgang | - |
| Booth-Ausgang | - |
| Aux-Ausgang | - |
| Insert-Ausgang | - |
| Effekt Send | - |
| Control-Room | - |
| Tape (Rec) | - |
| Kopfhörer | 2 x 10 mW/2 x 32 Ω, 2 x 6,3-mm-Klinke |
| Schwanenhalslampe | - |
| Wi-Fi | - |
| USB | - |
| Bluetooth | - |
| Frequenzbereich | 5-30000 Hz |
| Klirrfaktor | < 0,1 % |
| Störabstand | > 66 dB |
| Übersprechdämpfung | - |
| Klangregelung Tiefen | - |
| Klangregelung Mitten | - |
| Klangregelung Höhen | - |
| Equalizer | - |
| Talkover | - |
| Phantomspeisung | - |
| Crossfader | - |
| Mediaplayer | - |
| Verstärker | - |
| Stromversorgung | über beil. Steckernetzteil |
| Netzspannung | - |
| Netzfrequenz | - |
| Leistungsaufnahme Betrieb | - |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | - |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 147 x 50 x 119 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Tiefe | 119 mm |
| Höheneinheiten HE | - |
| Gewicht | 693 g |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,13 x 0,065 x 0,23 m |
| Bruttogewicht | 0,85 kg |
| Nettogewicht | 0,693 kg |

MMX-30

Artikel Informationen

Neu

| | |
|---------------|----------|
| Bruttogewicht | 0.850 kg |
| VRG/VEG | VRG-2.5 |