

## PA-1200DAB

Bestellnummer: 1001513

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**



### DAB+-/FM-RDS-Tuner-Einschub mit USB- und SD-Schnittstelle für die ELA-Mischverstärker mit Einschubschacht

DAB+-/FM-RDS-Tuner-Einschub mit USB- und SD-Schnittstelle für die ELA-Mischverstärker mit Einschubschacht

- DAB+-Tuner
- FM-Tuner mit RDS
- Bluetooth 5.0
- IR-Fernbedienung
- USB-Speichermedien direkt anschließbar (SD und SDHC, max. 32 GB)
- USB 2.0 FAT16/FAT32
- Wiedergabe von MP3-, WMA-, WAV- und FLAC-Dateien
- 30 Stations-Speicherplätze bei FM
- 20 Stations-Speicherplätze bei DAB+
- AUTO SCAN-Funktion
- Alphanumerische LCD-Anzeige
- Anzeige des Dateinamens/ID3tags
- DAB+-Stabantenne abnehmbar
- Automatische Einschaltung nach Stromausfall (Autostart)
- Speicherung der Einstellungen

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

#### Empfohlenes Zubehör

PA-1200EX	2fach-Modulerweiterung
PA-1120	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 120 W
PA-1240	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W
PA-5240	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W
PA-5480	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 480 W
PA-6240	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x240W
PA-6480	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x480W
PA-6600	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x600W
PA-1200	ELA-Mischverstärker, 100V, 120W, 4 Zonen
PA-6010Z	10 Zonen, ELA, Mono Verstärker, 600 Watt
PA-6020Z	20 Zonen, ELA, Mono Verstärker, 600 Watt

## PA-1200DAB

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754430431
<b>Nettogewicht</b>	0,424 kg
<b>Bluetooth</b>	1
<b>Art</b>	DAB+ und FM-RDS-Tuner, BT, USB-Spieler, SD
<b>Medien</b>	DAB+, FM, USB, SD, SDHC, MMC, MP3, WMA, WAV, FLAC
<b>Frequenzbereich</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Kanal trennung</b>	-
<b>Dynamikumfang</b>	-
<b>Störabstand</b>	-
<b>Ausgang, analog</b>	-
<b>Ausgang, digital, U<sub>ss</sub></b>	-
<b>Stromversorgung</b>	DC 17 V/180 mA (über Verstärker)
<b>Netzspannung</b>	DC 17 V
<b>Netzfrequenz</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	195 x 40 x 76 mm
<b>Abmessungen, Laufwerk</b>	-
<b>Abmessungen, Bedienteil</b>	-
<b>Gewicht</b>	328 g
<b>Anschlüsse</b>	1 x F-Typ/Koax-Buchse für FM/DAB+-Stabantenne 1 x 3,5-mm-Klinkeneingang (sym.)
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,12 x 0,08 x 0,22 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,7 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.700 kg
VRG/VEG	VRG-2.5