

PA-1200M

Bestellnummer: 240260

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
Monitoreinheit, 10 + 1 Kanäle

Monitoreinheit, 10 + 1 Kanäle

- Audioquellen per Drehwahlschalter auswählbar
- 10 Monitor-Eingänge 1-100 V/10 kΩ
- 1 Aux-Eingang 0 dB (0,775 V)/600 Ω
- Pegelregelung, LED-VU-Meter und Clip-LED pro Monitor-Eingang
- Integrierter 2-W-Lautsprecher, Lautstärkeregler
- Kopfhörerausgang
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb


Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

PA-1200M

Technische Daten:

EAN-Code	4007754156867
Nettogewicht	4,8 kg
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	2 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	-
Leistung an 8 Ω	-
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	11
Zonen	-
Eingänge	1-100 V/10 kΩ (Monitor)0,775 V/600 Ω (Aux)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	-
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 0,3 %
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/15 VA, DC 24 V/0,5 A
Netzspannung	DC 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	15 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	0,5 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	200 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	4,7 kg
Anschlüsse	Schraub-Klemmterminals (Monitor-Eingang 1-10), Schraub-Klemmterminal (Aux-Eingang), 6,3-mm-Klinke (Kopfhörer)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,34 x 0,175 x 0,55 m
Bruttogewicht	5,86 kg
Nettogewicht	4,8 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	5.860 kg
VRG/VEG	VRG-2.5