

PA-900DT Bruttopreis (EVP): auf Anfrage

Bestellnummer: 176080

ELA-Mono-Mischverstärker mit Dante®-Modul

Let's stream ...

Die bekannten und bewährten Verstärkersysteme PA-900 und AKB-160 sind ab sofort mit einem 2-Kanal-Dante®-Modul versehen. So ausgestattet sind sie als Dante® -Instreamer komfortabel einsetzbar und erhalten über die RJ45-Anschlüsse ein digitales Stereo- oder zwei Mono-Signale. Diese Signale werden in ein analoges Audiosignal gewandelt, verstärkt und ausgegeben. Somit kann in ein bestehendes analoges Lautsprechersystem ein digitales Dante®-Netzwerk integriert werden.

ELA-Mono-Mischverstärker mit integriertem Dante®-Modul

- 1 x 120 W
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 3 symmetrische Mic/Line-Eingänge
- Dante®-Eingang
- Mic 1 mit Vorrangschaltung und Auto-Talkover
- Zusätzlicher Anschluss für Tischmikrofon über Schraubterminal
- 1 Aux-Eingang
- Lautsprecherausgänge über Schraubkontakte
- Line-Ausgang
- Einschleifmöglichkeit für z. B. Effektgeräte, Equalizer, Feedback-Controller
- Ein- und Ausgangspegelregler
- 2-fach-Klangregelung für den Ausgang
- 20-V-Phantomspeisung pro Mikrofoneingang, einzeln schaltbar
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante $^{\$}$ sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante $^{\$}$ -Software wurden lizensiert von der Audinate Pty Ltd.

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Im Betrieb liegt an den Lautsprecheranschlüssen berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an. Alle Anschlüsse nur bei ausgeschaltetem Verstärker vornehmen bzw. verändern. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.





PA-900DT

Empfohlenes Zubehör		
TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+	
NE8MC	etherCON KabelsteckergehÃ×use Nickel	
EUL-2/SW	ELA-Lautsprecher,100V,50W,schwarz	
WALL-05T/SW	2-Wege-Lautsprecherbox 80W, 100V/ 80hm IP65	
EDL-62HQ	ELA HQ Wand- und -Deckenlautsprecher 100V 30W	
SPC-515CA	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz ECONOMY QUALITY	
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE	
SPC-70/SW	LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz ECONOMY QUALITY	
SPC-70/WS	LS-Kabel 100m 2x0.75mm weiss ECONOMY QUALITY	
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE, Hyperniere	
ADP-USB-2X2	Dante Avio USB Adapter, Input/Output	
AVIO-A-2IN-EB	Dante Avio Analog Input Adapter, Stereo	
ADP-DAI-2X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Stereo	
ADP-DAI-1X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Mono	
ADP-BT-AU-2X1	Dante Avio Adapter, Bluetooth	
DADC-144DT	Dante Streamer	
EAM-17DT	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul	
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.	
WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232	
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung	
ECM-310P	ELA-Tischmikrofon 200mm, Niere, 80-14000 Hz	



PA-900DT

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754254655
Nettogewicht	10,53 kg
100 V	10,55 kg
Niederohm	1
Lüfterlos	1
Dante®	
	1 160 W
Ausgangsleistung, gesamt	
Nennleistung	120 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	120 W
Leistung an 8 Ω	-
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	120 W
Leistung an 70 V	120 W
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	<u>-</u>
Kanäle	5
Zonen	-
Eingänge	3 mV (Mic),200 mV (Line),140 mV (Aux)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	50-15000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	± 10 dB/100 Hz
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	± 10 dB/10 kHz
Störabstand	> 80 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 0,5 %
Phantomspeisung	20 V
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/300 VA, DC 24 V/9 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	300 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 9 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	275 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	9,9 kg
Anschlüsse	3 x XLR (Mic/Line), 1 x Cinch L/R (Aux),1 x
	RJ45 (Dante®),Schraubkontakte
	(Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,37 x 0,16 x 0,52 m
Bruttogewicht	12,07 kg
Nettogewicht	10,53 kg
	-0/00 Ng



PA-900DT

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	11.940 kg	
VRG/VEG	VRG-2	
Alternativ-Artikel	PA-900	