

**TG-10T/1**  
Bestellnummer: 253080

Bruttopreis (EVP): CHF **259.00**

### PLL-Taschensender

16-Kanal-PLL-Tour-Guide-System, 863-865 MHz

- Mit umfangreichem Zubehör
- Reichweite bis zu 60 m
- Bis zu drei Funksender können parallel betrieben werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU



#### PLL-Taschensender

- Eingebautes Elektret-Mikrofon
- 3,5-mm-Klinken-Mikrofonanschluss
- Passendes Ohrbügelmikrofon CM-801F wird mitgeliefert
- Kanalwahltaster
- LED-Kanalanzeige
- Lautstärke-Pegelregler
- Gürtelclip und Halstrageschlaufe
- Anschlusskabel 801TG mit 3,5-mm-Klinkenstecker als Ersatz für beiliegendes Kabel auch optional erhältlich

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Herstellerinformation  
 JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
 No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
 41280 Taichung City  
 Taiwan  
 jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise  
 Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).  
 Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.  
 Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.  
 Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

#### Empfohlenes Zubehör

|           |   |
|-----------|---|
| TG-10R/1  | Empfänger 16K Tour-Guide-System 863-865           |
| 801TG     | Anschlusskabel, 3,5mm Klinkenstecker, JTS zu IMG  |
| CM-801F   | Elektret-Ohrbügelmikrofon, Kugel, 1/4" JTS        |
| TG-10CH18 | Transportkoffer integrierte Ladefunktion TG-10... |
| TG-10CH2  | Ladegerät zu TG-10-Serie und KA-10                |

## TG-10T/1

### Technische Daten:

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                     | 4007754218282                       |
| <b>Nettogewicht</b>                 | 0,111 kg                            |
| <b>Multi-Frequenz</b>               | 1                                   |
| <b>Kopfbügelmikrofon</b>            | 1                                   |
| <b>Allgemeine Daten</b>             |                                     |
| <b>Art</b>                          | Tour-Guide-System-Taschensender     |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>        | 863-865 MHz                         |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>        | 40-18000 Hz                         |
| <b>Kanäle</b>                       | 1                                   |
| <b>Klirrfaktor</b>                  | -                                   |
| <b>Dynamik</b>                      | -                                   |
| <b>Latenz</b>                       | -                                   |
| <b>HF-Rauschabstand</b>             | -                                   |
| <b>Betriebsdauer</b>                | -                                   |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>       | 0-40 °C                             |
| <b>Stromversorgung</b>              | -                                   |
| <b>Abmessungen</b>                  | -                                   |
| <b>Gesamtgewicht</b>                | -                                   |
| <b>Anschlüsse</b>                   | -                                   |
| <b>Senderdaten</b>                  |                                     |
| <b>Sendeleistung</b>                | -                                   |
| <b>Reichweite</b>                   | 60 m                                |
| <b>Stromversorgung Sender</b>       | Lithium-Ionen-Akku 3,7 V/1300 mAh   |
| <b>Breite Sender</b>                | 54 mm                               |
| <b>Höhe Sender</b>                  | 99 mm                               |
| <b>Tiefe Sender</b>                 | 17 mm                               |
| <b>Gewicht Sender</b>               | 80 g                                |
| <b>Anschlüsse Sender</b>            | 1 x 3,5-mm-Klinkenbuchse (Mikrofon) |
| <b>Empfängerdaten</b>               | -                                   |
| <b>Audiosignal Empfänger</b>        | -                                   |
| <b>Stromversorgung Empfänger</b>    | -                                   |
| <b>Breite Empfänger</b>             | -                                   |
| <b>Höhe Empfänger</b>               | -                                   |
| <b>Tiefe Empfänger</b>              | -                                   |
| <b>Gewicht Empfänger</b>            | -                                   |
| <b>Anschlüsse Empfänger</b>         | -                                   |
| <b>Gefahrgut</b>                    |                                     |
| <b>UN-Nummer</b>                    |                                     |
| <b>Batterietyp</b>                  |                                     |
| <b>Anzahl d. Batterien</b>          |                                     |
| <b>Chemische Zusammensetzung d.</b> |                                     |
| <b>Batterien</b>                    |                                     |
| <b>Gewicht der Batterien</b>        |                                     |
| <b>Batterien eingebaut</b>          |                                     |
| <b>Batterien beiliegend</b>         |                                     |
| <b>Energiegehalt (Leistung)</b>     |                                     |
| <b>Zertifikate</b>                  |                                     |

### Artikel Informationen

|               |          |
|---------------|----------|
| Neu           |          |
| Bruttogewicht | 0.223 kg |
| VRG/VEG       | VRG-0.5  |