

TXS-812SET

Bestellnummer: 252600

Bruttopreis (EVP): CHF **249.00**
Drahtloses 2-Kanal-Mikrofonsystem, 863,80 MHz, 864,20 MHz, inkl. 2 Sendern und 1 Empfänger

Drahtloses 2-Kanal-Mikrofonsystem

- 2 Mikrofon-Sender, 1 Empfänger, 1 Steckernetzgerät
- Zweikanalige UHF-Ausführung (Non Diversity) mit zuschaltbarer Kanal-Mixfunktion
- Regler für Lautstärke und Squelch pro Kanal
- RF-Signal-LED- und Audiosignal-LED-Anzeige pro Kanal

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch (z. B. länger als eine Woche) die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.



863.80
MHz

864.20
MHz

Empfohlenes Zubehör

MECN-200/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 2m
LR-6	Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk
BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
RF-EXPLORER/3	Frequenz-Abtastgerät, 3 GHz, 15 - 2700 MHz
MH-56	Mikrofon-Klemmhalter
KM-85070	Mikrofon-Klemmhalter

TXS-812SET

Technische Daten:

EAN-Code	4007754215175
Nettogewicht	1,355 kg
Handmikrofon	1
Allgemeine Daten	
Art	Drahtloses Mikrofonsystem
Trägerfrequenzbereich	863,80 MHz, 864,20 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-15000 Hz
Kanäle	2
Klirrfaktor	< 0,5 %
Dynamik	> 90 dB
Latenz	-
HF-Rauschabstand	> 80 dB
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	< 10 mW
Reichweite	ca. 30 m
Stromversorgung Sender	2 x 1,5-V-Mignonbatterie(nicht mitgeliefert)
Breite Sender	52 mm
Höhe Sender	52 mm
Tiefe Sender	260 mm
Gewicht Sender	240 g
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	0-200 mV/10 kΩ (Klinke)0-400 mV/10 kΩ (XLR, sym.)
Stromversorgung Empfänger	über beil. Steckernetzteil
Breite Empfänger	210 mm
Höhe Empfänger	46 mm
Tiefe Empfänger	190 mm
Gewicht Empfänger	560 g
Anschlüsse Empfänger	2 x XLR, sym.1 x 6,3-mm-Klinke, asym.

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.700 kg
VRG/VEG	VRG-0.5
Alternativ-Artikel	E-7HHSETD/5