

UC-900

Bestellnummer: 150580

Bruttopreis (EVP): CHF **455.00**

4-fach-Combiner/Antennenweiche

4-fach-Combiner/Antennenweiche

- Verwendungsmöglichkeiten:

- Die Signale von bis zu vier In-Ear-Monitoring-Sendern z. B. SIEM-111/... lassen sich über eine Antenne senden
- Um den Empfangsbereich eines stationären Empfängers zu vergrößern, lassen sich die Signale von bis zu vier Antennen, die in einem entsprechenden Abstand aufgestellt sind, zusammenführen
- Frequenzbereich 470-960 MHz
- Verstärkung 0 dB, ±2 dB
- Maximale HF-Leistung pro Eingang +20 dBm (100 mW)
- Kleinspannungsausgänge 4 x DC 12 V, maximal 1 A zur direkten Speisung der angeschlossenen Geräte
- Alle Antennenanschlüsse über BNC-Buchsen
- Passende Anschlusskabel werden mitgeliefert

Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

ANT-49	Rundstrahlantenne
RTF-20	BNC-Anschlussset, 20m, 50 Ohm

UC-900

Technische Daten:

EAN-Code	4007754244281
Nettogewicht	2,76 kg
Frequenzbereich	470-960 MHz
Wellenlänge	-
Öffnungswinkel	-
Aktiv/passiv	aktiv
Antennengewinn	0 dB, ±2 dB
Stromversorgung	~ 100-240 V/50-60 Hz/40 VA
Betriebsspannung	-
Wellenwiderstand	-
Halterung	-
Abmessungen	482 x 44,8 x 260 mm
Gesamtlänge	-
Gewicht	2,3 kg
Anschluss	4 x BNC, 4 x Kleinspannungsbuchse

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	3.580 kg
VRG/VEG	VRG-0.5