

UR-2Q

Bestellnummer: 1001174

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

4-Kanal-Diversity-Breitband-UHF-PLL-Empfänger, 470-600 MHz

4-Kanal-Diversity-Breitband-UHF-PLL-Empfänger
 mit Dante®-Audio-Ausgang

- Für anspruchsvolle Nachtclubs, Mehrzweckhallen, Hotels, Konferenzen und kleine bis mittlere Aufführungen
- Trägerfrequenz 470-600 MHz
- 130-MHz-Bandbreite
- SYNC-Funktion zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Auto-Scan-Funktion (AFS)
- 6 unterschiedliche Audio-Equalizer (Magic EQ)
- OLED-Display mit Statusanzeigen wie Kanal oder Frequenz, Receiver-Name, Batteriestatusanzeige der Sender
- LED-Anzeige für RF- und AF-Signalstärke, Antenne A/B
- Abnehmbare Antennen (BNC-Anschluss), mit 12-V-Speisespannung für aktive Antennen oder Antennenverstärker
- XLR-Ausgang pro Kanal (sym.)
- XLR-Ausgang (sym.) für Mischsignal
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE



Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
UH-2	UHF-PLL-Handsender, 470-600 MHz
UT-2	UHF-PLL-Taschensender, 470-600 MHz
R-20U	Breitband-Richtungsantenne, 600-900 MHz, zu UR-2Q
R-20A	Antennenbooster, 450-950 MHz, zu UR-2Q
R-20P	Stromversorger fuer Antenne

UR-2Q

Technische Daten:	
Dante®	1
Allgemeine Daten	
Art	Empfängereinheit
Trägerfrequenzbereich	470-600 MHz
Audio-Frequenzbereich	80-18000 Hz
Kanäle	4
Klirrfaktor	< 0,7 %
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	-
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	-
Breite Sender	-
Höhe Sender	-
Tiefe Sender	-
Gewicht Sender	-
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	~ 110-240 V/50-60 Hz/45 W
Breite Empfänger	480 mm
Höhe Empfänger	43 mm
Tiefe Empfänger	350 mm
Gewicht Empfänger	3,93 kg
Anschlüsse Empfänger	5 x XLR, sym., 1 x RJ45 (Dante®)

Artikel Informationen	
Neu	N
Bruttogewicht	5.040 kg
VRG/VEG	VRG-2