

## Ausschreibung

### FM-102DAB

#### Digitaler Stereotuner für den Empfang von FM und DAB+

- FM-Radio-Empfang (87,5-108 MHz) mit RDS-Funktion
- Empfang von rauschfreiem "Digitalradio" per Digital Audio Broadcasting (DAB+, Band III, 174,928-239,2 MHz)
- Anzeige der ausgestrahlten Zusatzinformationen wie Frequenz, Sendername, Genre, Titelname, Interpret
- Großes, hintergrundbeleuchtetes Dot-Matrix-Display
- Feldstärkeanzeige
- Je 20 Programmspeicherplätze für FM- und DAB-Betrieb
- 10 doppelt belegbare Stationstasten
- Manuelle Frequenz- und Sendereinstellung
- Automatische Sendersuche (Auto-Scan)
- Mono/Stereo-Umschaltung
- Sleep-Modus
- 75-Ω-Antenneneingang
- Lieferung mit IR-Fernbedienung und Teleskopantenne
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, Montagewinkel abnehmbar

Technische Merkmale:

Art	Digitaler Stereotuner
Medien	FM, DAB+
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/50 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	50 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 44 x 185 mm
Gewicht	2,66 kg
Anschlüsse	1 x Cinch L/R
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,305 x 0,11 x 0,545 m
Bruttogewicht	3,23 kg

Fabrikat: MONACOR

Modellnummer: FM-102DAB

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,305 x 0,11 x 0,545 m

Bruttogewicht: 3,23 kg

Nettogewicht: 2,66 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 2,66 kg