

MMX-11USB Bruttopreis (EVP): CHF 89.00

Bestellnummer: 202840

2-Kanal-Audio-Miniatur-Mischpult, USB

- 2-Kanal-Audio-Miniatur-Mischpult mit 3 EingÃ×ngen und USB-Schnittstelle
 Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- $Vollduplex-USB-Port~(gleichzeitige~Aufnahme~und~Wiedergabe~m\tilde{A}\P glich)~zur$ Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 1 Mono-Eingangskanal mit Gainregler, 2-fach-EQ und Panoramaregler, Peak-LED
- 1 Stereo-Eingangskanal mit Levelregler, 2-fach-EQ und Balanceregler
 Tape-Record/Play-Anschl\(\tilde{A}\)\(^{1}\)\(^{
- 1 x 3,5-mm-Klinken-Stereo-Ausgang (Master)
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +20-V-Phantomspeisung, permanent
- Clip-LED
- Stabiles, kompaktes MetallgehÃ×use







MMX-11USB

Tashuisaha Datau	
Technische Daten:	
Anzahi Kanäle	2
Anzahl Eingänge	3
Mic-Eingang	0,5 mV, 1 x 3-Pol-XLR
Line-Eingang	150 mV (stereo), 1 x Cinch L/R
	2Â mV (mono), 6,3-mm-Klinke
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	420 mV, 1 x Cinch L/R
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	max. 6 V, 1 x 3,5-mm-Klinke
Record-Ausgang	-
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	max. 6 V, 1 x 3,5-mm-Klinke
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	1 x Cinch L/R
Kopfhörer	-
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	ja
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,05Â %
Störabstand	81Â dB, bewertet
Ã□bersprechen	-
Klangregelung Tiefen	±15Â dB/80Â Hz
Klangregelung Mitten	-
Klangregelung Höhen	±15Â dB/12Â kHz
Equalizer	-
Talkover	
Phantomspeisung	+20 V
Crossfader	-
Mediaplayer	_
Verstärker	
Stromversorgung	über USB-Schnittstelle
	oder beil. NetzgerÃ×t
Netzspannung	-
Netzfrequenz	<u> </u>
Leistungsaufnahme Betrieb	
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	Gleichstrom 5 V
Stromversorgung (evtl. alternativ)	Gleichstrom 500 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	102 mm
	45 mm
Höhe Tiefe	
	140 mm
Höheneinheiten HE	=
Gewicht	430Â g

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	0.615 kg	
VRG/VEG	VRG-2	