

## ARM-880WP1

Bestellnummer: 173830

 Bruttopreis (EVP): CHF **189.00**

### Wandmodul

#### Audio-Matrix-System

Das System ARM-880... von MONACOR ist eine extrem flexible Beschallungslösung für Multiroom-Anwendungen. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Hotels, in der Gastronomie, in Konferenzsälen, Schulen, Sport- und Fitness-Centern. Es können 8 verschiedene Audioquellen wie z. B. CD-Player, Sat-Receiver, Radioprogramme auf 8 Ausgangszonen verteilt werden. Dabei ist eine beliebige Zuordnung möglich.

Das Kernstück des Systems bildet der Audio-Matrix-Router ARM-880. Für den Betrieb ist für jeweils einen verwendeten Ausgang ein Verstärker nötig. Dies kann eine einzelne Endstufe oder eine aktive Lautsprecherbox sein. Passende Wandmodule ARM-880WP1, ARM-880WP2 und ARM-880WP3 zur Fernsteuerung des ARM-880 bzw. mit zusätzlichen lokalen Eingängen für die jeweilige Zone sind optional erhältlich.


Mittels einer Master-Slave-Verbindung besteht die Möglichkeit, die Anlage auf bis zu 32 Ausgangszonen zu erweitern. Anschlüsse für verschiedene Alarmsignale und ein lokales Mikrofon stehen zur Verfügung.

Durchsagen können über 2 optionale Kommandomikrofone ARM-880RC mit Zonenauswahl getätigt werden.

#### Wandmodul

zur Fernbedienung des Audio-Matrix-Routers ARM-880.

- Einsatzzweck: Fernbedienung einer Zone, lokale Einspeisung von Audiosignalen
- 2 Cinch-Buchsen für Line-Signale
- Mikrofonanschluss über NEUTRIK-3-Pol-XLR-Buchse
- Quellenauswahlschalter
- Pegelregler für Line, Mikrofon und Quelle
- 15-V-Phantomspeisung
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Verbindung zum ARM-880 und Stromversorgung über RJ45-Buchse und Cat-5-Netzwerkkabel, bei Kabellängen über 50 m ist der Betrieb mit einem separaten Netzteil notwendig
- Abmessungen Frontabdeckung: 146 x 86 mm
- Stabiles Metall-Unterputzgehäuse wird mitgeliefert



### Empfohlenes Zubehör

ARM-880	Audiomatrix Notfalldurchsage mit Prioritaet
ARM-880WP2	Wandmodul 1xRJ45
ARM-880RC	Tischmikrofon
ARM-880RCE	Tischmikrofon-Erweiterung

### Technische Daten:

<b>Art</b>	Wandmodul
<b>Nennwert</b>	-
<b>Typ</b>	Fernbedienung einer Zone
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Material</b>	-
<b>Passend für</b>	ARM-880
<b>Kompatibel mit</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	über ARM-880
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	146 x 86 x 33 mm
<b>Länge</b>	-
<b>Einbaumaße</b>	-
<b>Gewicht</b>	155 g
<b>Anschlüsse</b>	1 x XLR (Mikrofon), 1 x Cinch L/R (Line), 1 x RJ45
<b>Sonstiges</b>	15-V-Phantomspeisung
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,09 x 0,075 x 0,185 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,44 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,375 kg

## ARM-880WP1

### Artikel Informationen

Neu

---

Bruttogewicht	0.440 kg
---------------	----------

---

VRG/VEG	VRG-0.4
---------	---------

---