

## DMP-130MIXBT

Bestellnummer: 1000062

Bruttopreis (EVP): CHF **379.00**



### MP3-Spieler und Mikrofon-Line-Mischer

#### MP3-Spieler und Mikrofon-Line-Mischer

Mit dieser Gerätekombination können 3 Audio-Signalquellen gemischt werden. Der integrierte MP3-Spieler ist umschaltbar zwischen SD-Karte, USB-Anschluss und Bluetooth-Empfänger.

- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Für SD/MMC-Cards bis zu 64 GB, nicht im Lieferumfang
- Auto-Play-/Single-Play-Funktion
- Repeat-Funktion
- Verzeichnisunterstützung
- 5-Band-EQ
- Autostart mit letzter Quelle/Abspielmodi/EQ-Einstellung
- Alphanumerische Anzeige
- 3 Eingangskanäle mit Pegelregler (Mic, Aux/MP3, Line)
- Aux- und Mikrofon-Eingang über frontseitigen Anschluss
- 2-fach-Klangregelung und Pegelregler für den Masterausgang
- IR-Fernbedienung für den MP3-Spieler
- Blau hintergrundbeleuchtetes LC-Display
- 482-mm-Rackeinbau (19")

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlagens.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## DMP-130MIXBT

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754274950
<b>Nettogewicht</b>	2,75 kg
<b>Bluetooth</b>	1
<b>Art</b>	MP3-Spieler und Mikrofon-Line-Mischer
<b>Medien</b>	USB, SD, MMC (MP3, WMA, WAV, FLAC)
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,1 %
<b>Kanaltrennung</b>	> 60 dB
<b>Dynamikumfang</b>	> 96 dB
<b>Störabstand</b>	> 70 dB
<b>Ausgang, analog</b>	1,8 V (XLR, sym.) 890 mV (Cinch)
<b>Ausgang, digital, Uss</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/20 VA
<b>Netzspannung</b>	~ 230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	20 VA
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	482 x 44 x 160 mm, 1 HE
<b>Abmessungen, Laufwerk</b>	-
<b>Abmessungen, Bedienteil</b>	-
<b>Gewicht</b>	2,5 kg
<b>Anschlüsse</b>	1 x 6,3 mm/XLR-Combo (Mic/Line), 1 x 3,5-mm-Klinke (Aux In), 1 x Cinch L/R (Line In), 1 x Cinch L/R (Line Out), 1 x XLR L/R, sym. (Ausgang)
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,243 x 0,11 x 0,545 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,3 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	3.300 kg
VRG/VEG	VRG-2.5
Alternativ-Artikel	SA-130DMP