E-7TB/5

Bruttopreis (EVP): CHF **159.00**

Bestellnummer: 259621

UHF-PLL-Taschensender mit Lavaliermikrofon

UHF-PLL-Taschensender mit Lavaliermikrofon

- Geeignet für Instrumenten-Mikrofone der CX-Serie und Kopfbügel-/Lavalier-Mikrofone der CX-/CM-Serie
- Lavaliermikrofon CM-501 liegt bei
- 16 Kanäle
- Mute-Funktion
- 7-Segment-Kanalanzeige
- LED-Anzeige für Power, Batteriestatus und Mute

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!
Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN"!

Empfohlenes Zubehör	
LR-6	Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk
BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
BQ-CC55	eneloop Schnellladegeraet
CM-304SP	Elektret-KopfbÃ¼gelmikrofon fÃ¼r Fitness und Aerobic
HSE-340/SK	Kopfbuegelmikrofon, Niere 50-18 KHz, 4pol Mini XLR

E-7TB/5

Technische Daten:	
Multi-Frequenz	1
Krawattenmikrofon	1
Allgemeine Daten	
Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-18000 Hz
Kanäle	-
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	> 30 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	10 mW
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	2 x Mignon-Batterie (AA),Alkaline (nicht mitgeliefert)
Breite Sender	
Höhe Sender	
Tiefe Sender	
Gewicht Sender	80 g
Anschlüsse Sender	4-Pol-Mini-XLR
Empfängerdaten	-
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	-
Breite Empfänger	-
Höhe Empfänger	-
Tiefe Empfänger	-
Gewicht Empfänger	-
Anschlüsse Empfänger	-

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.700 kg
VRG/VEG	VRG-0.4