

MMX-8

Bestellnummer: 242860

Bruttopreis (EVP): CHF **75.00**
Miniatr-Universal-8-Kanal-Audio-Mischer

Miniatr-Universal-Audio-Mischer

- 8 Mono-Kanäle, umschaltbar Mic/Line
- Umschaltbar auf 4 Stereo-Kanäle
- 2 Ausgangspegelregler, 2 Aussteuerungs-LEDs
- Lieferung ohne Batterie


Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlag.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch (z. B. länger als eine Woche) die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Empfohlenes Zubehör

LR-61	Alkaline Batterie 25x46x16mm/45g, 9V Block
PSS-600E	Schaltnetzgerät 3-12V 600mA, 1.8m ECO

MMX-8

Technische Daten:

EAN-Code	4007754074925
Nettogewicht	0,551 kg
Eingangskanäle	8
Anzahl Mic/Mono	8
Anzahl Stereo	4
Anzahl Kanäle	-
Anzahl Eingänge	-
Mic-Eingang	5 mV, 8 x 6,3-mm-Klinke
Line-Eingang	50 mV, 8 x 6,3-mm-Klinke
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	100 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke
Record-Ausgang	-
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	-
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	-
Bluetooth	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,4 %
Störabstand	55 dB
Übersprechdämfung	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregelung Höhen	-
Equalizer	-
Talkover	-
Phantomspeisung	-
Crossfader	-
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	9-V-Blockbatterie oder optionales Netzgerät PSS-600E
Netzspannung	-
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	150 x 68 x 115 mm
Breite	150 mm
Höhe	68 mm
Tiefe	115 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	550 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,12 x 0,085 x 0,16 m
Bruttogewicht	0,643 kg
Nettogewicht	0,551 kg

MMX-8

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 0.643 kg

VRG/VEG VRG-2.5

Alternativ-Artikel MMX-4