

MXR-4

Bestellnummer: 200250

Bruttopreis (EVP): CHF **139.00**

4-Kanal-Audio-Mischpult

4-Kanal-Audio-Mischpult mit DSP-Effekteinheit, integriertem MP3-Spieler und Bluetooth-Empfänger

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Voll duplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 2 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 2-fach-EQ und Pan-Pot
- 1 Stereo-Eingangskanal mit 2-fach-EQ und Balanceregler
- MP3-Spieler
- USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Empfänger
- 16 einstellbare Delay-Effekte
- Regelbarer Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
- +48-V-Phantompeisung, zentral zuschaltbar
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige
- Stromversorgung über USB oder mitgeliefertes Netzgerät



Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68

28217 Bremen

Deutschland

info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlagens.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

DIB-100	DI-Box In:1x6.3mm Out:1x6.3mm,1xXLR
FLY-16SET	PA-Funkstrecke, 823-832 MHz
MECN-600/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 6m
USB-16GB/4	USB-Stick, 16GB

MXR-4

Technische Daten:

EAN-Code	4007754273366
Nettogewicht	1,48 kg
Bluetooth	1
DSP	1
Eingangskanäle	4
Anzahl Mic/Mono	2
Anzahl Stereo	1
Anzahl Kanäle	-
Anzahl Eingänge	-
Mic-Eingang	2 mV, sym. 2 x XLR
Line-Eingang	100 mV (stereo), 2 x 6,3-mm-Klinke L/R60 mV (mono), 2 x 6,3-mm-Klinke
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	400 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	500 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Record-Ausgang	-
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	4,4 V, 1 x 6,3-mm-Klinke
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	≥ 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	ja
Bluetooth	ja
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,03 %
Störabstand	> 83 dB(A)
Übersprechdämpfung	-
Klangregelung Tiefen	±15 dB/80 Hz
Klangregelung Mitten	-
Klangregelung Höhen	±15 dB/12 kHz
Equalizer	-
Talkover	-
Phantomspeisung	+48 V
Crossfader	-
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	USB oder beil. Netzgerät
Netzspannung	-
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	228 x 53 x 205 mm
Breite	228 mm
Höhe	53 mm
Tiefe	205 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	1,4 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,255 x 0,24 x 0,08 m
Bruttogewicht	1,625 kg
Volumen	1,19 l

MXR-4**Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht	1.625 kg
VRG/VEG	VRG-2.5