

R-20A

Bestellnummer: 1001168

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

Antennenbooster

Antennenbooster

- Frequenzbereich 450-950 MHz
- Höherer Gewinn für Empfangsantennen
- Sorgt für ein effektives und zuverlässiges Signal
- Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Signalausfällen unter schwierigen HF-Bedingungen
- Kompaktes Gehäuse, leichte Ausführung
- BNC-Anschlüsse



NEW

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Herstellerinformation
 Relacart Electronics Co., Ltd.
 1408 Room, B Building
 Fengxing Plaza
 No. 242, Tianhe Road
 Tianhe District
 Guangzhou, Guangdong
 China
 info@relacart.com

Importeur
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
 Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
 Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Technische Daten:

EAN-Code	4007754426540
Nettogewicht	0,09 kg
Frequenzbereich	450-950 MHz
Wellenlänge	-
Öffnungswinkel	-
Aktiv/passiv	aktiv
Antennengewinn	10 dB
Stromversorgung	-
Betriebsspannung	DC 8 V/80 mA
Wellenwiderstand	-
Halterung	-
Abmessungen	65 x 87 x 20 mm
Gesamtlänge	-
Gewicht	85 g
Anschluss	BNC

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	0.280 kg
VRG/VEG	VRG-0.5