SA-130DMP

Bestellnummer: 257760

Bruttopreis (EVP): CHF **349.00**

Stereo-Mischverstärker, 130 W

Stereo-Mischverstärker, 130 W,
mit integriertem MP3-Spieler, Bluetooth-Empfänger, FM-Radio und USB-Schnittstelle

- Bluetooth-Empfänger für den kabellosen Anschluss von Notebooks, Smartphones oder Tablet-PCs
- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Für SD/MMC-Cards bis zu 64 GB (FAT16/FAT32), nicht im Lieferumfang
- Regelbarer Mikrofon- und Aux-Eingang auf der Frontseite
- Regelbarer Stereo-Line-Eingang
- Einschleifmöglichkeit für z. B. Effektgeräte, Equalizer, Feedback-Controller
- 2-fach-Klangreglung
- Regelbarer Master-Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör	
WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung

SA-130DMP

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754253580
Nettogewicht	5,85 kg
Niederohm	1
Bluetooth	1
Ausgangsleistung, gesamt	130 W
Nennleistung	130 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 75 W
Leistung an 8 Ω	2 x 45 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	600 mV/30 kΩ (Line)2 mV/0,5 kΩ (Mic) 370 mV/30 kΩ (Aux)950 mV/25 kΩ (Amp In)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	≥ 80 dB
Übersprechdämpfung	≥ 45 dB
Klirrfaktor	≤ 0,1 %
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/320 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	320 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	44 mm
Tiefe	245 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	5,62 kg
Anschlüsse	1 x Cinch L/R (Line),1 x XLR/6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x 3,5-mm-Klinke (Aux),1 x Cinch L/R (Amp In),1 x Cinch L/R (Amp Out), Schraubklemmen (Lautsprecher) mit 4-mm-Bananenbuchse
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,11 x 0,53 m
Bruttogewicht	6,42 kg
Nettogewicht	5,85 kg

SA-130DMP

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	6.170 kg
VRG/VEG	VRG-2