

SKYROCK/POWER

Bestellnummer: 1001007

Bruttopreis (EVP): CHF **649.00**

Mobile Beschallungsbox

Mobile Beschallungsbox
mit integriertem Bluetooth-Empfänger

- Betrieb über Netzanschluss oder integrierten Blei-Gel-Akku 12 V/18 Ah (bis zu 40 Stunden Betriebszeit bei Zimmerlautstärke, bis zu 10 Stunden Betriebszeit bei voller Auslastung), mit LED-Ladestatusanzeige
- Bluetooth-Empfänger (Version 5.0) für den kabellosen Anschluss von mobilen Zuspielgeräten
- Bluetooth-TWS-Funktion (True Wireless Stereo) für die Koppelung von 2 SKYROCK-Beschallungsboxen zu einem Stereo-Lautsprechersystem
- Leistungsstarke Class-D-Ausführung 120 W
- 2-Wege-Lautsprechersystem mit 38-cm-Basslautsprecher (15") und 25,4-mm-Hochtonhorn (1")
- 1 regelbarer Mikrofon-Eingang über Kombi-Buchse (XLR/6,3-mm-Klinke)
- 1 regelbarer Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke)
- Regelbares Reverb für Mikrofon-Eingang
- USB-Ladebuchse für mobile Zuspielgeräte

Hier kannst du den SKYROCK live erleben

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlagens.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Schützen Sie das Produkt vor Tropf- und Spritzwasser sowie vor hoher Luftfeuchtigkeit. Der zulässige Einsatztemperaturbereich beträgt 0 - 40 °C.

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Empfohlenes Zubehör

WP18-12SHR Blei-Akku 12V/18Ah/5,6kg, wartungsfrei zu SKYROCK



SKYROCK/POWER

Technische Daten:

EAN-Code	4007754422931
Nettogewicht	29,16 kg
Aktiv	1
Bluetooth	1
Nennleistung (P_{RMS})	55 W (Tiefton)21 W (Hochton)
Ausgangsleistung, gesamt	130 W
Frequenzbereich	38-20000 Hz
Trägerfrequenz	-
Reichweite	-
Eingänge	12 mV/1 kΩ (Mic),70 mV/3 kΩ (Aux)
Link	-
Klirrfaktor	-
Maximaler Schalldruck	129 dB
Klangregler, Tiefen	-
Klangregler, Mitten	-
Klangregler, Höhen	-
Stromversorgung	~ 100-240 V/50-60 Hz/120 VA,oder Akku 12 V/18 Ah(WP18-12SHR)
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	470 x 815 x 365 mm
Gewicht	29,2 kg
Anschlüsse	1 x XLR/6,3-mm-Klinke (Mic),1 x 3,5-mm-Klinke (Aux)1 x USB-A

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	34.000 kg
VRG/VEG	VRG-2.5