

TXA-1020MT

Bestellnummer: 174640

Bruttopreis (EVP): CHF **219.00**



Multi-Frequenz-Sendermodul

Multi-Frequenz-Sendermodul
in UHF-PLL-Technik.

Zur Nachrüstung der TXA-1020er Verstärkersysteme oder zum Aufbau von
Audio-Funkübertragungsstrecken.

- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Lautstärkeregelung
- LCD-Anzeige für ausgewählten Kanal/Frequenz
- LEDs für Träger- und Audiosignal

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

TXA-1020	Verstärkersystem, 120 Wrms, Bluetooth
TXA-1020USB	Verstärkersystem, 120 Wrms, Bluetooth

TXA-1020MT

Technische Daten:

EAN-Code	4007754243659
Nettogewicht	0,249 kg
Multi-Frequenz	1
Allgemeine Daten	
Art	Multi-Frequenz-Sendermodul
Trägerfrequenzbereich	863,1-864,9 MHz
Audio-Frequenzbereich	-
Kanäle	1
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	≤ 10 mW
Reichweite	ca. 30 m
Stromversorgung Sender	DC 12 V/140 mA
Breite Sender	91 mm
Höhe Sender	43 mm
Tiefe Sender	103 mm
Gewicht Sender	220 g
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	-
Breite Empfänger	-
Höhe Empfänger	-
Tiefe Empfänger	-
Gewicht Empfänger	-
Anschlüsse Empfänger	-

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.342 kg
VRG/VEG	VRG-0.5