

TXA-800HSE

Bestellnummer: 172250

Bruttopreis (EVP): CHF **299.00**

Multi-Frequenz-Taschensender, 863,1-864,9 MHz

Multi-Frequenz-Taschensender mit UHF-PLL-Technik. Passend zu den transportablen Verstärkersystemen der TXA-1000er und TXA-800er Serie.

- 1 Kopfbügelmikrofon (Kugelchar.), 1 Krawattenmikrofon (Nierenchar.)
- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Metallgehäuse
- Mikrofonanschluss über 3-Pol-Mini-XLR-Buchse
- Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
- Empfindlichkeit 3-stufig einstellbar
- Mute-Funktion
- Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige für Kanal/Frequenz und Batteriezustand
- Sendeleistung 10 mW (EIRP)
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
- Gürtel-Clip



Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TASTENWELT 02/2008

„Für Keyboarder interessant, der Einsatz des Headsets.“

Empfohlenes Zubehör

TXA-802SR	Funk 2-Kanal-Empfänger 863-865MHz
BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
LR-6	Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk
TXA-802PS	PWM-Schnell-Ladegerät zu:TXA-800HSE,-800R,-800HT

TXA-800HSE

Technische Daten:	
Multi-Frequenz	1
Krawattenmikrofon	1
Kopfbügelmikrofon	1
Allgemeine Daten	
Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	863,1-864,9 MHz
Audio-Frequenzbereich	70-16000 Hz
Kanäle	1
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	10 mW
Reichweite	30 m
Stromversorgung Sender	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Breite Sender	65 mm
Höhe Sender	95 mm
Tiefe Sender	30 mm
Gewicht Sender	110 g
Anschlüsse Sender	1 x 3-Pol-Mini-XLR
Empfängerdaten	-
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	-
Breite Empfänger	-
Höhe Empfänger	-
Tiefe Empfänger	-
Gewicht Empfänger	-
Anschlüsse Empfänger	-

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.235 kg
VRG/VEG	VRG-0.4
Alternativ-Artikel	TXA-300HSE